

ТЕРМИНАЛ P101A

Терминал RNET P101A представляет собой абонентское устройство системы служебной связи в группе или между группами абонентов. В частности, он может применяться в системе PoC (Push-to-talk Over Cellular), использующей сотовую сеть 3G/LTE и/или Wi-Fi сеть для организации связи с группами абонентов с применением технологии PTT (Push-to-Talk).

Терминал обладает небольшим OLED-дисплеем, расположенным сверху, на котором отображается информация о текущем подключении к сети (Wi-fi или GSM), уровне сигнала и текущей разговорной группе. Аппаратные кнопки PTT и SOS позволяют быстро устанавливать групповой или аварийный вызов. Селектор каналов позволяет быстро сменять разговорные группы, не отвлекаясь на работу с дисплеем. Отсутствие большого дисплея также положительно сказывается на времени автономной работы устройства, а его компактный размер является неоспоримым преимуществом.

Терминал P101A предоставляет следующие сервисы:

- Работа с голосовыми группами
- Экстренный вызов
- Позиционирование в диспетчерской консоли



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Операционная система.....	Android 5.1
Процессор.....	MTK6737M
Память.....	RAM+ROM 1ГБ+8ГБ
Дисплей.....	OLED 0,97"
Рабочие диапазоны частот.....	GSM: B2 B3 B5 B8 WCDMA: B1 B2 B5 B8 TDSCDMA: B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 B7 B8 B20 B28A B28B TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Wi-Fi.....	.IEEE802.11a/b/g/n(2.4G, 5G)
Bluetooth.....	.BT v4.0 with BLE/ BT2.1+EDR
Размеры (ВxШxД).....	117x60x30 мм
Масса	182 г
Рабочая температура.....	-20°C / +60°C
Температура хранения	-30°C / +70°C
Воздействие пыли и водыIP67
Геопозиционирование.....	.GPS/GLONASS/AGPS
Емкость батареи.....	3600 мАч

RNET

117105, Москва, Варшавское шоссе, 1с1, оф. 702В,
тел.+7(495)232-11-32

www.trialink.ru / www.ronet.one

Копирование возможно только с разрешения ООО «Триалинк Групп».
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройств.